

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



Công tắc thông minh điều chỉnh tăng giảm độ sáng



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kích thước: L(mm) x W(mm) x H(mm): 86 x 86 x 28 (Sử dụng với đế âm tường 75 x 75)
- Phím điều khiển: 6 phím điều khiển cảm ứng điện dung
- Màn hình hiển thị: Mono OLED - 0.96 inch
- Cầu chì bảo vệ: Có
- Tích hợp Speaker: Có
- LED báo trạng thái: Có
- LED báo hỏng cầu chì: Có
- LED nền hỗ trợ ban đêm: Có.
- Ngõ ra điều khiển tăng/giảm (dimmable): 2 kênh, chuẩn DimTriac, bước chỉnh 1%.
- Điện áp ngõ vào: 180VAC ~ 240VAC, 50Hz~60Hz.
- Công suất ngõ ra: Dimmer max 300W/kênh
- Chế độ bảo vệ: Quá áp, thấp áp, chống nhiễu, chống sét lan truyền, lệch pha điện lưới.

LẮP ĐẶT



Ghi chú:

- 1:** Điều chỉnh tăng đèn Dim 1
- 2:** Điều chỉnh tăng đèn Dim 2
- 3:** Điều chỉnh giảm đèn Dim 1
- 4:** Điều chỉnh giảm đèn Dim 2
- 5:** Phím Menu
- 6:** Phím Back

[L]: Dây lửa

[N]: Dây nguội

[X]: Để trống

[DIM 1]: Kênh Dimmable 1

[DIM 2]: Kênh Dimmable 2

LẮP ĐẶT

- Lắp dây điện vào connector phía sau sản phẩm theo đúng thứ tự nguồn vào và dây khiển ra cho thiết bị.
- Cố định thiết bị vào đế âm trên tường bằng 2 vít trên dưới.
- Lắp mặt kính theo hướng phía trên trước sau đó kéo xuống và nhấn phía dưới vào.
- Tiến hành mở nguồn để bắt đầu sử dụng.

*** Khuyến cáo: Ngắt nguồn điện khi lắp đặt để tránh nguy hiểm do thao tác khi lắp đặt.**

*** Phải chắc chắn dây lửa (L) và nguội (N) đúng thứ tự, việc lắp ngược có thể dẫn đến lỗi không sáng đèn hoặc gây hư hỏng thiết bị.**

THIẾT LẬP HỌC THIẾT BỊ VÀO BỘ TRUNG TÂM

Chạm giữ phím “5” để vào MENU

(Chọn mục “Add device”)

Nhấn tiếp phím 1 để học ID

(Đảm bảo MCE đang ở trong chế độ học ID)

Nếu học thành công, thiết
bị sẽ tự thoát

Nếu học thất bại. Để học
lại, bạn nhấn tiếp vào
nút nhấn số 1 hoặc nhấn
nút số 6 để thoát.

**Các thiết lập nâng cao của thiết bị sẽ được thực
hiện trên app iHome**

Quét mã QR để biết thêm chi tiết



USER MANUAL



Smart square switch for adjusting brightness



SPECIFICATION

- Dimensions: L(mm) x W(mm) x H(mm): 86 x 86 x 28 (For use with 75 x 75 recessed wall mount)
- Control buttons: 6 capacitive touch control buttons
- Display screen: Mono OLED - 0.96 inch
- Fuse protection: Yes
- Fuse failure indicator LED: Yes
- Status indicator LED: Yes
- Integrated speaker: Yes
- Night-support background LED: Yes
- Dimmable control output: 2 channels, DimTriac standard, adjustable in 1% increments.
- Input voltage: 180VAC ~ 240VAC, 50Hz~60Hz.
- Protection modes: Overvoltage, undervoltage, anti-interference, surge protection, Grid phase shift.

INSTALLATION



Notes:

- 1: Increase Dim 1 light
- 2: Increase Dim 2 light
- 3: Decrease Dim 1 light
- 4: Decrease Dim 2 light
- 5: Menu button
- 6: Back button

[L]: Live wire

[N]: Neutral wire

[X]: Leave blank

[DIM 1]: Dimmable channel 1

[DIM 2]: Dimmable channel 2

INSTALLATION

Connect the wires to the connector at the back of the product in the correct order for input power and control wires to the device.

- Secure the device to the wall mount with two screws, top and bottom.
- Attach the glass panel by aligning the top first, then slide it down and press the bottom into place.
- Turn on the power to start using the device.

*** Recommendation: Turn off the power during installation to avoid the danger of electrical shock.**

*** Ensure the live (L) and neutral (N) wires are connected in the correct order, as reversing them may result in the light not turning on or causing device damage.**

SET UP

DEVICE LEARNING INTO THE CENTRAL UNIT

Press and hold the '5' key to enter the MENU
(Select "Add device")

Press the number 1 button to learn the ID

(Ensure the MCE is in ID learning mode)

If the learning is successful, the device will automatically exit

If the learning fails, press the number 1 button to retry or press the number 6 button to exit

The advanced settings of the device will be configured through the iHome app

Scan the QR code for more details

