

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Thiết bị kết nối trung tâm tròn HUB Mini



### THIẾT LẬP KẾT NỐI WIFI

- 1 Cáp nguồn & đợi thiết bị khởi động xong
- 2 Nhấn & giữ nút nhấn trên thiết bị
- 3 Nghe 2 tiếng Beep thì nhả nút nhấn ra
- 4 Thiết bị vào mode "Điểm truy cập"
- 5 Thiết bị phát WIFI "ACIS\_AP\_Số ID". Không có Pass
- 6 Dùng điện thoại kết nối Wifi này
- 7 Mở iHome Lite vào mục "Trợ giúp"
- 8 Chọn mục "Thiết lập và kết nối wifi thiết bị"
- 9 Chọn mục "Điểm truy cập"
- 10 Nhập thông tin WIFI 2.4G muốn kết nối với thiết bị. Chọn "Đồng ý"
- II LED trên thiết bị chuyển màu xanh, báo hiệu kết nối thành công.

#### Lưu ý khi thiết lập WIFI cho thiết bị

(\*) Thiết bị chỉ hỗ trợ mạng WIFI 2.4G.

(\*\*) Thông tin WIFI mặc định là:

Tên mạng WIFI: **ACIS**, mật khẩu: **12345678**

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Phím điều khiển: 1 nút nhấn
- Điều khiển hồng ngoại: Có
- Nguồn cung cấp: 5VDC-1A
- Giao thức mạng: TCP/IP Client
- Điện toán đám mây: Tích hợp
- Công suất không tải: 0.5W
- Giao tiếp không dây: Wireless
- Loa thông báo: Có
- Led trạng thái: Có
- Giao tiếp internet: WIFI
- Điều chế FSK, tích hợp Mesh Network
- Công suất không dây: +10 dBm, độ nhạy thu: -110 dBm
- Khoảng cách giao tiếp: 100m (không vật cản)
- Quản lý thiết bị: Công tắc: 20 thiết bị; Thiết bị khác: 5 thiết bị mỗi loại
- Chế độ bảo vệ: ngược áp

Auto Control & Intelligent Systems

### ĐẶT LẠI THIẾT LẬP MẶC ĐỊNH XUẤT XƯỞNG

Thiết bị hỗ trợ khôi phục và đặt lại tất cả thiết lập gốc khi xuất xưởng.

- 1 Rút nguồn thiết bị
- 2 Nhấn & giữ nút nhấn trên thiết bị
- 3 Cắm lại nguồn điện (tiếp tục giữ nút)
- 4 Nghe 4 tiếng Beep thì nhả nút nhấn ra
- 5 Thiết bị đã được reset thành công

Các thiết lập nâng cao của thiết bị sẽ được thực hiện trên app iHome (Quét mã QR để biết thêm chi tiết)





## USER MANUAL

# Central Device Hub Mini



## WIFI SETTING PROCESS

- 1 Power up & waiting start up finish
- 2 Press and hold the button on the device
- 3 Release the button when you hear 2 Beep sounds
- 4 The device enters "Access Point Mode" automatically.
- 5 The device broadcasts the WiFi "ACIS\_AP\_ID XXXX" without password
- 6 Use your phone to connect to this WiFi
- 7 Open iHome Life app and go to "Help" section
- 8 Choose "Device WiFi Setup and Connection" section
- 9 Select "Access Point" option
- 10 Enter the information for the 2.4G WiFi you want to connect for the device. Choose "Agree"
- 11 The LED on the device will turn Blue, indicating a successful connection

### Please Note

(\*) The device only supports 2.4Ghz WiFi network

(\*\*) Default WiFi information:

Network Name: **ACIS**, Password: **12345678**

## SPECIFICATIONS

- Control button: 1 button
- Speaker: Available
- Input voltage: 5VDC-1A
- Protocol: TCP/IP Client
- No-load voltage: 0.5W
- Wireless Communication: Wireless – FSK Modulation, Integrated Mesh Network
- Wireless Power: +10 dBm, Receiver Sensitivity: -110 dBm
- Communication Range: 100m (obstacle-free)
- Device Management Capability: Switch: 20 devices, other devices: 5 devices per type
- Protection Mode: Reverse voltage

Auto Control & Intelligent Systems

2

## RESET TO FACTORY SETTING

The device supports reset factory and restore all settings to their original state as they were when leaving the factory

- 1 Power off the device
- 2 Press and hold the button on the device
- 3 Repower on the device (continue holding the button)
- 4 Release the button when you hear 4 Beep sounds
- 5 The device has been successfully reset.

The advanced settings of the device will be configured through the iHome app

Scan the QR code for more details



Auto Control & Intelligent Systems

3